



MD135F

O módulo **MD135F** é uma fonte de alimentação desenvolvida para uso com equipamentos de telemetria e telecomando. Este módulo dispõe de saídas individuais para alimentação do controlador e do rádio. Conta com

um sistema de carga de bateria com circuito de proteção para corte das saídas para níveis baixos de carga da bateria, sinalizador de falta de energia na entrada e proteção para curto circuito nas saídas.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ Entrada: 110 ou 220 Vac +/- 10%
- ▼ Saídas: 13,8 Vdc
- ▼ Corrente máxima de saída: 3 A ou 5 A
- ▼ Indicador de presença de AC na entrada
- ▼ Indicador de bateria conectada
- ▼ Saída digital para indicação de falta de AC na entrada
- ▼ Carregador para bateria selada 12 V / 7,2 Ah
- ▼ Circuito de proteção para nível de carga baixo da bateria
- ▼ Circuito de proteção de curto nas saídas
- ▼ Sistema de proteção para sobretensão de entrada
- ▼ Compatível com equipamentos de telemetria das marcas:
 - Ictel
 - Versão Automação
 - Vórtice
 - Condata
 - Equipamentos analógicos Corsan